SEL-122B «ОБЛИК-2»

Профессиональный обнаружитель скрытых видеокамер



МСШК. 201219.122.002ТУ
Инструкция по эксплуатации,
паспорт

1. Назначение прибора

Профессиональный обнаружитель скрытых видеокамер SEL-122B «Облик-2» предназначен для поиска и локализации на расстоянии до 50 м любых скрытых видеокамер, в т. ч. «pin-hole».

2. Технические характеристики

Способ обнаружения, реализованный в приборе «Облик-2», основан на эффекте световозвращения, или «обратного блика», светового луча от объектива видеокамеры, возникающего при освещении исследуемой поверхности лучами со специально подобранным спектром.

В процессе последовательного зондирования направленными световыми лучами поверхностей предметов и интерьера при обнаружении скрытой видеокамеры в окуляре прибора будут наблюдаться яркие точки зелёного и (или) красного цвета - результат переотражения световых лучей от объектива видеокамеры.

№ п/п	Параметр	Значение
1.	Дальность обнаружения: (зависит от световой обстановки (освещённости помещения))	до 50 метров
2.	Угол обзора:	7,5 градусов
3.	Увеличение	6,5x
4.	Диапазон фокусировки:	от 0,5 метра до ∞
5.	Режим работы:	- непрерывный - переменный - импульсный
6.	Тип питания:	Li-pol аккумулятор
7.	Вид подсветки:	светодиодная
8.	Количество светодиодов	2 шт.
9.	Цвет подсветки	зелёная, красная, красно/зелёная
10.	Индикация включения и режимов работы	световая (светодиод) и звуковая (зуммер)
11.	Масса прибора (грамм)	450 гр.
12.	Время работы (при полностью заряженном аккумуляторе)	до 5 часов
Комплектация		
1.	Обнаружитель «Облик-2»	1 шт.
2.	Наплечный ремешок	1 шт.
3.	Зарядное устройство	1 шт.
4.	USB-шнур	1 шт.
5.	Сумка транспортная	1 шт.
6.	Инструкция по эксплуатации, паспорт	1 шт.

ВНИМАНИЕ: прибор работает от встроенного аккумулятора, установленного на предприятии изготовителе.

3. Зарядка аккумулятора.

Заряд аккумулятора прибора осуществляется от зарядного устройства из комплекта поставки. Заряд осуществляется при выключенном приборе.
Во время заряда будет гореть красный светодиодный индикатор. После окончания заряда должен загореться синий светодиодный индикатор.

Прибор готов к работе.

ВНИМАНИЕ: перед эксплуатацией убедитесь, что прибор заряжен и готов к работе.

ВНИМАНИЕ: при длительном хранении прибор необходимо заряжать не реже 1 раза в 6 месяцев.

4. Органы управления



Включение/выключение и переключение режимов осуществляется одной кнопкой. При длительном нажатии (более 2-х секунд) после длинного звукового сигнала происходит включение/выключение прибора. При включённом приборе короткие нажатия на кнопку управления (короткий звуковой сигнал) переключают режимы работы.

Настройка резкости прибора осуществляется центральным фокусировочным кольцом, расположенным в верхней части бинокуляра.

5. Проверка работоспособности прибора

Установите на расстоянии 3- 5 метров тестовый объектив “pinhole” (в комплект поставки не входит) таким образом, чтобы объектив смотрел на то место, где Вы будете находиться. Включив подсветку, проверьте, наблюдая в окуляры, видите ли Вы зелёное или красное точечное пятно в объективе. Аналогично будет видна и скрытая камера при проверке помещения.

6. Порядок работы с прибором

Работа с прибором заключается в равномерном осмотре с его помощью проверяемого помещения.

Направьте прибор светодиодами на обследуемый объект. В окулярах будет наблюдаться характерный отблеск от объектива видеокамеры, в независимости от того включена она или нет. При обнаружении бликующего точечного пятна

необходимо осмотреть это место с близкого расстояния и определить источник блика.

Основной режим работы прибора – непрерывный. Импульсный и переменный режимы являются дополнительными и используются при проверке в обычной световой обстановке. В затемнённом помещении рекомендуется использовать непрерывный режим.

7. Правили техники безопасности

- Не допускайте попадания влаги на части прибора и зарядное устройство.
- Не роняйте прибор, т.к. это может повредить сверхъяркие светодиоды.
- Не направляйте прибор светодиодами в глаза – это может повредить зрение!
- Не пытайтесь заменить батарею прибора самостоятельно, встроенный аккумулятор подлежит замене только в сервисном центре.
- Не разбирайте зарядное устройство, поскольку это может подвергнуть Вас опасному напряжению или другим рискам.
- Пожалуйста, заряжайте прибор только зарядным устройством, идущим в комплекте поставки.
- Не используйте зарядное устройство на улице во время дождя или в помещении с повышенной влажностью. Избегайте зарядки прибора при крайне высоких или низких температурах.

8. Свидетельство о приемке

Обнаружитель SEL-122B «Облик-2», серийный номер _____

соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска “ ” _____ 202_ г.

Представитель ОТК _____

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия на прибор предоставляется только при условии соблюдении правил эксплуатации прибора в течении 12 месяцев от даты продажи.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ТОРГОВЛИ:

Дата продажи “ ” _____202_ г.

Штамп предприятия торговли и подпись продавца _____